

# Manual de instalare

## 1. Tip: Adaptor(Familii:GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA

## 2. Introducere

Adaptorul este un tip de sursă de alimentare externă, conceput pentru a conecta extern piesele echipamentului electric. Tipurile de adaptor produse de Mean Well includ adaptoare de tip industrial, impermeabile și medicale.

## 3. Instalare

- (1) Înainte de a conecta ștecărul DC al adaptorului la un echipament, vă rugăm să deconectați adaptorul de la alimentarea de curent alternativ și verificați dacă unitatea este în limitele de tensiune și curent nominal ale echipamentului.
- (2) Păstrați legătura dintre adaptor și cablul său de alimentare etanșă și conectați corect ștecărul DC la echipament.
- (3) Protejați cablul de alimentare astfel încât să nu fie strivit sau călcat.
- (4) Asigurați o ventilație bună pentru unitatea în uz pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. De asemenea, trebuie să păstrați o distanță de 10-15 cm atunci când dispozitivul adiacent este o sursă de căldură.
- (5) Cablul de alimentare recomandat trebuie să fie mai mare sau egal cu SVT, 3G×18AWG sau H03VV-F, 3G×0,75mm<sup>2</sup>.
- (6) În cazul în care echipamentul final nu este utilizat pe o perioadă lungă, deconectați echipamentul de la alimentator pentru a evita deteriorarea acestuia din cauza creșterilor de tensiune sau a fulgerelor.
- (7) Pentru informații suplimentare despre produse, vă rugăm să vizitați [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com).

## 4. Atenție!!

- (1) Risc de electrocutare și pericol de electrocutare. Toate defecțiunile trebuie examinate de un tehnician calificat. Vă rugăm să nu scoateți carcasa adaptorului fără asistență tehnică!
- (2) Risc de incendiu sau pericol de electrocutare. Deschiderile trebuie să fie protejate împotriva obiectelor străine sau a lichidelor.
- (3) Utilizarea unui ștecăr DC necorespunzător sau forțarea unui ștecăr DC într-un dispozitiv electronic, pot dăuna dispozitivului sau pot produce defecțiuni. Vă rugăm să consultați informațiile de compatibilitate privind ștecărul DC din fișele de specificații.
- (4) Adaptoarele trebuie instalate pe o suprafață sigură. Căderea acestora poate provoca daune adaptorului.
- (5) Vă rugăm să nu amplasați adaptoarele în locuri cu umiditate ridicată sau lângă apă.
- (6) Vă rugăm să nu amplasați adaptoarele în locuri cu temperatură ambientală ridicată sau lângă surse de foc. Vă rugăm să consultați specificațiile pentru mai multe informații despre temperatura ambientală maximă.
- (7) Curentul de ieșire și puterea de ieșire nu trebuie să depășească valorile nominale din specificații.

(8) Deconectați unitatea de la alimentarea de curent alternativ înainte de curăța adaptorul. Nu utilizați agent de curățare lichid sau aerosoli. Utilizați o cârpă umedă pentru a șterge adaptorul.

(9) Vă rugăm să contactați agenții locali de reciclare autorizați atunci când eliminați acest produs.

**Producător:**

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel: +886-2-2299-6100

Web: [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)